

RF PIR Sensor 2,4 GHz - Sender, Reichweite 20 m, EIN/AUS-Funktion

Art.nr.: ML-446.002.62.0

Produkttyp:

E1_ML_SUPPORT

+43 732 640 100

office@mcled.at

Beschreibung: RF PIR Sensor 2,4 GHz - Sender, Reichweite 20 m, EIN/AUS-Funktion, Schaltzeit 40 ± 10 s, Reaktionsabstand max. 3 m, PIR- und Türschalter-(Magnet)-Funktionen. Die Möglichkeit, andere Sender mit dem Empfänger zu koppeln. Die Kompatibilität der RF-Produkte dieser Serie ist im Anhang aufgelistet. Schwarz, Abmessungen 56 x 50 x 13 mm.



Techn. Daten:

Ausführung: **statisch**

Geeignet für Außengebrauch: **Nein**

Art der Steuerung: **Sonstige**

Anzahl der Farbkanäle: **1**

Programmierbar: **Nein**

Gehäuse: **Kunststoff**

Aufbau: **Ja**

Einbau: **Ja**

DIN-Schienenmontage: **Nein**

Aufgangsspannung [V]: **24 - 24**

Max. Ausgangsstrom [A]: **3**

Schutzart (IP): **IP20**

Schutzklasse: **III**

Länge [mm]: **56**

Breite [mm]: **50**

Höhe [mm]: **13**

Kompatibel mit Apple HomeKit: **Nein**

Kompatibel mit Google Assistant: **Nein**

Kompatibel mit Amazon Alexa: **Nein**

Kompatibel mit Casambi: **Nein**

IFTTT-Unterstützung verfügbar: **Nein**

Signaltyp: **RF**

Prvek: **Dimmers (ohne RF)**

Garantie McLED [M]: **60**

EAN: 8595607156462



